

CS-5000 – CIRCUIT SEEKER™

隐蔽线路定位仪

NEW


状态指示
搜索模式和断路器模式

行状态指示
指示通电电路



低电量报警
提高工作效率

人体工程学手柄
使操作人员操作舒适



LED灯
指示相对信号强度

CS-5000

产品型号

说明

CS-5000

隐蔽线路定位仪

规格

额定电压	600V AC/DC
跟踪范围可见线路模式	金属接地，范围小于 10 f (3 m) ; 电容接地参照物，范围小于 1 到 3 ft (0.3 到 0.9 m)
跟踪范围通电线路模式	距离电路 20 ft (6 m) 以内
自动关机间隔 (发送器)	4 小时
自动关机间隔 (接收器)	30 分钟，无信号
电池类型	发送器—两个 1.5V AA 电池；接收器—两个 1.5V AA 电池